



## WFM 4200-SHE AVR

Reference: 04040

### GENERATORI CON AVR

Gruppi elettrogeni con motore benzina Honda o diesel Lombardini, in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze da 4,5 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., raffreddamento ad aria con avviamento a strappo con autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

Consigliati per utenze domestiche e professionali che collegano apparati elettronici ad elevata sensibilità:

- Saldatrici ad inverter
- Elettrotensili con schede
- Elettroniche, accumulatori
- TV al plasma, Computer
- Caldaie di ultima generazione
- Centralini telefonici
- Antifurti
- Gruppi di continuità
- Impianti HI-FI

#### Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione aperto o insonorizzato
- Motore originale Honda o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento a strappo o elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Tipo fase                      | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW)  | 3.6      |
| Potenza massima monofase (KVA) | 4.5      |
| Carburante                     | Benzina  |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Frequenza (Hz)                    | 50                      |
| Tensione (V)                      | 230                     |
| Configurazione prese              | 1 x 230V 16A 3P CEE     |
| Motore                            | Honda GX270, OHV        |
| Giri motore (giri/min)            | 3000                    |
| Avviamento                        | Elettrico               |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> )     | 270                     |
| Numero cilindri                   | 1                       |
| Capacità olio (L)                 | 1.1                     |
| Raffreddamento                    | Aria                    |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 7                       |
| Consumo (L/h)                     | 2.4 al 100% del carico  |
| Autonomia (h)                     | 2.91 al 100% del carico |
| Potenza acustica                  | 88 dB(A)                |
| Pressione acustica                | 63 dB(A) a 7 m          |
| Lunghezza (mm)                    | 940                     |
| Larghezza (mm)                    | 510                     |
| Altezza (mm)                      | 550                     |
| Peso a secco (Kg)                 | 106                     |
| Silenziato                        | Sì                      |
| Super silenziato                  | Sì                      |
| Quadro di commutazione ATS        | ATS Predisposto         |
| Regolatore di tensione            | AVR                     |
| Marca Motore                      | Honda                   |