



## CGM 30DW - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 30DW COFANATO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore	Lombardini LDW2204
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2199
Numero cilindri	4

Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Linz, con spazzole
Numero poli	2
Alesaggio per corsa (mm)	88 x 90.4
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	8
Autonomia (h)	6.3
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1600
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	1050
Peso a secco (Kg)	500
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Lombardini