



CGM CX5000

Reference: CGM CX5000

Gruppo elettrogeno CGM CX5000 Monofase 5 KVA AVR

Gruppo elettrogeno CGM CX5000 monofase da 5 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con robusta copertura anti-pioggia e gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione e non rovina i dispositivi sensibili collegati. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CX5000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 fa parte della serie DELUXE e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno CX5000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM CX5000:

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima monofase: 4.95 KW
Potenza uso continuo monofase: 4.5 KW
Potenza massima monofase: 5.5 KVA
Potenza uso continuo monofase: 5 KVA
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: HONDA GX270
Giri motore: 3000 giri/min
Avviamento: Manuale
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 5.3 Lt
Autonomia: 3.3 h al 75% del carico
Lunghezza: 825 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 530 mm
Peso: 66 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.95
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4.5
Potenza massima monofase (KVA)	5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore	HONDA GX270
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	270
Numero cilindri	1
Alternatore	Made in Italy
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	5.3
Consumo (L/h)	1.6
Autonomia (h)	3.3
Lunghezza (mm)	825
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	530
Peso a secco (Kg)	66
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Honda