



CGM D6000 GENERATORE MONOFASE 6KVA

Reference: CGM D6000 Condensatore

Gruppo elettrogeno CGM D6000 Monofase 6 KVA

Gruppo elettrogeno CGM D6000 monofase da 6 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM D6000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione a condensatore o **AVR** opzionale.

Il gruppo elettrogeno CGM D6000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno D6000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche con quadro per l'avviamento automatico con ATS.

Il gruppo elettrogeno D6000 fa parte della serie CLASSIC DIESEL e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno CGM D6000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM D6000:

Tipo di fase: Monofase
Potenza massima monofase: 5.9 KW
Potenza uso continuo monofase: 5.4 KW
Potenza massima monofase: 6.6 KVA
Potenza uso continuo monofase: 6 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: KOHLER KD15-440
Giri motore: 3000 giri/min
Avviamento: Elettrico
Sistema regolatore di tensione: Condensatore, AVR opzionale
Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 4.5 Lt
Autonomia: 3 h al 75% del carico
Lunghezza: 910 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 640 mm
Peso: 110 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	5.4
Potenza massima monofase (KVA)	6.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore	Kohler KD 15-440
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	442
Numero cilindri	1
Alternatore	Made in Italy
Numero poli	2
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)