



DOMETIC SinePower DSP3524T Inverter ad Onda Pura 3500 W 24V

Reference: 9600002558

DOMETIC SINEPOWER DSP3524T INVERTER COMFORT A ONDA SINUSOIDALE PURA, 3.500 W, 24 V

Progettato per trasformare la tensione della batteria a 24 V in pura corrente alternata 230 V, questo inverter sinusoidale comfort garantisce il funzionamento affidabile di dispositivi elettrici fino a 3.500 W con la batteria del veicolo. Caratteristiche di spicco di questo prodotto top di gamma: circuito di priorità sulla corrente di rete, modalità standby a risparmio energetico, elegante pannello di controllo per un utilizzo pratico e una panoramica perfetta.

- Tensione d'uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC, compatibile con dispositivi elettronici sensibili
- Il nuovo intelligente standby consente di risparmiare energia quando il dispositivo non è in uso
- Nuova interfaccia utente per un funzionamento e un controllo facilitati
- Compatibile con CI-Bus, facile da inserire nella griglia del veicolo
- Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio
- Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard

ENERGIA IN MOVIMENTO, PRATICA E SICURA

L'inverter sinusoidale comfort Dometic SinePower DSP3524T trasforma la tensione della batteria a 24 V DC in pura corrente alternata 230 V, compatibile con tutti i dispositivi fino a un carico massimo di 3.500 W. L'intelligente circuito di priorità garantisce la commutazione dalla batteria alla corrente di rete non appena disponibile. Se non è soggetto a carico, l'inverter passa in modalità standby a risparmio energetico. Si riattiva automaticamente al raggiungimento del livello prestabilito. Configurazione pratica e flessibile grazie all'elegante pannello di controllo.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Grado di protezione	IP21

Tensione d'uscita (V)	230
Lunghezza (mm)	496
Larghezza (mm)	283
Altezza (mm)	128
Peso a secco (Kg)	11
Tensione d'ingresso (V)	12
Tipo di onda	Sinusoidale Pura
Potenza continua (W)	3500
