



SINCRO FB2 MB ALTERNATORE MONO-TRIFASE 19KVA AVR

Reference: FB2 MB

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali: 6
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori FB2 possono essere collegati per l'utilizzo in monofase

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Numero poli | 2 |
| Potenza monofase (KW) | 9.12 |
| Potenza monofase (KVA) | 11.4 |
| Potenza trifase (KW) | 15.2 |
| Potenza trifase (KVA) | 19 |
| Rendimento (%) | 87.1 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Peso a secco (Kg) | 74.5 |
| Spazzole | No |
| Tipo di alternatore | Velocità Costante |

Regolatore di tensione

AVR