



## DOMETIC T 4000H Generatore Benzina Monofase 3800 Watts

Reference: 9102900006

3.500 watt di potenza continua per alimentare due condizionatori (ad esempio Dometic B 1600PLUS, B 2200, B 3200) o altri dispositivi che necessitano di corrente alternata a 230 volt. Potente motore a benzina (9,0 HP).

### Caratteristiche qualitative

- Controllo remoto
- Tensione a 12 V per carica batterie
- Spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Accensione elettrica
- Avviamento elettrico
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Alloggiamento fonoassorbente
- Elevata potenza continua
- Adatto, ad esempio, per il funzionamento di due condizionatori Dometic B 2200
- Motore potente
- Controllo remoto per la visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
- Alimentato con benzina senza piombo

### Certificazioni

CE, E3

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.8

Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	HONDA GX270
Avviamento	Manuale / Elettrico
Raffreddamento	Aria
Numero poli	2
Potenza netta (kW)	6.6
Consumo (L/h)	2.3
Potenza acustica	89 dB(A)
Pressione acustica	62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	660
Larghezza (mm)	480
Altezza (mm)	355
Peso a secco (Kg)	102
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Spazzole	No
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Honda