



WFM SE12000-MTHE AVR

Reference: 04080

GENERATORI CON AVR

Gruppi elettrogeni con motore benzina Honda o diesel Lombardini, in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze da 4,5 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., raffreddamento ad aria con avviamento a strappo con autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Indispensabili per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

Consigliati per utenze domestiche e professionali che collegano apparati elettronici ad elevata sensibilità:

- Saldatrici ad inverter
- Elettrotensili con schede
- Elettroniche, accumulatori
- TV al plasma, Computer
- Caldaie di ultima generazione
- Centralini telefonici
- Antifurti
- Gruppi di continuità
- Impianti HI-FI

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione aperto o insonorizzato
- Motore originale Honda o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento a strappo o elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 3 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 3.8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 9.2 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potenza massima trifase (KVA) | 11.5 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | Honda GX690 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 690 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 1.9 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 5.8 al 100% del carico |
| Autonomia (h) | 3.45 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 92 dB(A) |
| Pressione acustica | 67 dB(A) |
| Lunghezza (mm) | 1070 |
| Larghezza (mm) | 560 |
| Altezza (mm) | 920 |
| Peso a secco (Kg) | 210 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Honda |