



## Dometic Generatore Benzina Monofase 2900 Watts 230 V AC Inverter

Reference: 9102900299

### DOMETIC TEC29 GENERATORE BENZINA MONOFASE 2900 WATTS 230 V AC INVERTER

Generatore Dometic TEC29 BENZINA INVERTER Grazie all'innovativa tecnologia a inverter con regolazione dei giri-motore, il generatore a benzina senza piombo TEC29 offre il 50% di potenza in più per ogni chilogrammo di peso rispetto ai modelli precedenti.

I Generatori Dometic TEC29 si differenziano per la precisione della tensione sinusoidale pura che producono controllata da microprocessore con una distorsione armonica totale dell'1%. I generatori Dometic TEC29 dato il loro numero di giri variabile, hanno un livello di rumore inferiore e consumano meno carburante.

#### SPECIFICHE TECNICHE DEL Generatore DOMETIC TEC29

Carburante: Benzina  
Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.9  
Potenza continua monofase (kW): 2.6  
Tensione (V): 230  
Frequenza (Hz): 50  
Motore: Honda GX160  
Magnet permanenti  
Inverter  
Consumo (Lt/h): 1.2  
Lunghezza (mm): 480  
Larghezza (mm): 385  
Altezza (mm): 290  
Peso a secco (Kg): 44

#### Caratteristiche qualitative Generatore DOMETIC TEC29

- Controllo remoto
- Tensione a 12 V per carica batterie
- Spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Accensione elettrica
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Alloggiamento fonoassorbente
- Elevata potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Basso consumo
- Possibilità di funzionamento in parallelo di due TEC29 per una potenza doppia
- Controllo remoto per la visualizzazione di tutti i parametri di

funzionamento  
- Alimentato con benzina senza piombo

SCOPRI ALTRI GENERATORI OLTRE IL Generatore DOMETIC TEC29 PER CAMPER NELLA NOSTRA SEZIONE [CLICCANDO QUI](#)

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	HONDA GX160
Avviamento	Manuale / Elettrico
Potenza netta (kW)	4
Consumo (L/h)	1.2
Potenza acustica	86 dB(A)
Pressione acustica	59 dB(A)
Lunghezza (mm)	480
Larghezza (mm)	385
Altezza (mm)	290
Peso a secco (Kg)	44
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Spazzole	No
Funzione PMG	Sì
Regolatore di tensione	Inverter