



## GREEN POWER GP 270 A/G-A MARELLI

Reference: GP 270 A/G-A M

Il metano e il GPL sono dei combustibili facilmente reperibili, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa energetica e calorifica. Essi sono infiammabili, ma non sono tossici. Il metano e il GPL sono considerati in genere come una fonte energetica tra le più pulite, poiché non inquinano il suolo, l'acqua e le falde acquifere. Grazie a un basso contenuto di zolfo e a una combustione completa, con modeste quantità di residui, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale determinato dall'inquinamento derivante dalla loro combustione, favorendo una migliore qualità dell'aria e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'assenza di polveri, fuliggine, metalli pesanti durante la loro combustione permette anche una sostanziale riduzione nei costi di manutenzione dell'impianto.

Green Power Systems dispone di un'ampia gamma di gruppi con motori a Metano o GPL da 25 KVA fino a 440 KVA. I vantaggi di questi gruppi sono svariati e il mercato si mostra sempre più sensibile a questi:

- Bassi costi di funzionamento. Con il gas metano di rete, a tariffe attuali, si risparmia fino al 70% rispetto al diesel, mentre con il gpl il risparmio è fino al 50%;
- Emissioni a basso impatto ambientale;
- Minor rumorosità rispetto ai motori diesel;
- Maggior flessibilità nella collocazione del gruppo elettrogeno.

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	220 NG
Potenza uso continuativo trifase (KW)	200 NG
Potenza massima trifase (KVA)	273 NG
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	248 NG
Carburante	Gas Naturale
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	DOOSAN GV158TI

Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Automatico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	14618
Numero cilindri	8
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MARELLI MJB 250 LB4
Numero poli	4
Consumo (L/h)	48.2 m <sup>3</sup> /h NG
Lunghezza (mm)	3500
Larghezza (mm)	1600
Altezza (mm)	2100
Peso a secco (Kg)	2470
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No