



## PRAMAC ES5000 Gruppo elettrogeno BENZINA TRIFASE

Reference: PE532TH1000

### PRAMAC ES5000 Gruppo elettrogeno Monofase/Trifase 5 KW

PRAMAC ES5000 Gruppo elettrogeno monofase/trifase da 5 KW con motore alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC ES5000 è con spazzole e con regolatore di tensione **compound**. Il motore a benzina Honda rende il gruppo elettrogeno ES5000 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES5000 monofase/trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC ES5000 Monofase/Trifase:

Potenza massima Monofase: 3.04 KW

Potenza uso continuo Monofase: 2.8 KW

Potenza massima Trifase: 5 KW

Potenza uso continuo Trifase: 4.3 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX270 Recoil

Avviamento: A strappo

Consumo: 2.2 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 729 mm

Larghezza: 500 mm

Altezza: 536 mm

Peso: 75 Kg

Compound

#### QUADRO DI CONTROLLO

##### Comandi:

- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

##### Protezioni standard:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

##### Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

**Prese:**

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54  
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44  
N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC ES5000 è un gruppo elettrogeno a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC ES5000 è caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato. Il gruppo elettrogeno ES5000 è progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente ES5000 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Technical Sheet**

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3.04
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.8
Potenza massima monofase (KVA)	3.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.5
Potenza massima trifase (KW)	5
Potenza uso continuativo trifase (KW)	4.3
Potenza massima trifase (KVA)	
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	5.4
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A 3P+N+T CEE IP44 - 1 x 230V 16A SCHUKO IP54 - 1 x 230V 16A 2P+T CEE IP44
Motore	Honda GX270 Recoil, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	270
Capacità olio (L)	1.1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2

Capacità serbatoio carburante (L)	11
Consumo (L/h)	1.6 al 75% del carico / 2.2 al 100% del carico
Autonomia (h)	6.6 al 75% del carico / 5 al 100% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	729
Larghezza (mm)	500
Altezza (mm)	536
Peso a secco (Kg)	75
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Honda