



## AGROWATT AWB 4-30 Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 12 kVA/ Trifase 30 kVA AVR

Reference: 113895

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

### Caratteristiche del gruppo elettrogeno a cardano Agrowatt

I generatori Agrowatt sono facilmente trasportabili e, rientrando nelle misure europallet, sono semplici da immagazzinare. Possono avere configurazioni personalizzate su richiesta.

Grazie al telaio con attacco diretto a 3 punti e al quadro elettrico con display digitale, la messa in funzione del generatore è molto semplice e rapida. Inoltre, la potenza del generatore è sempre sotto controllo perché la potenza effettiva trasmessa dal moltiplicatore dipende dal tipo di carico, dalla velocità (ovvero dal numero di giri) e dalle ore di lavoro quotidiane dell'alternatore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	9.6
Potenza massima monofase (KVA)	12
Potenza massima trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	30
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Grado di protezione	IP23

Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	92
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	228
Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR