



## CGM 10DE - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 10DE COFANATO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	8.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	11
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	10
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	KOHLER 25LD 330/2
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	654
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.5
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Linz, senza spazzole

Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	10
Consumo (L/h)	2 al 75% del carico
Autonomia (h)	5 al 75% del carico
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	690
Altezza (mm)	840
Peso a secco (Kg)	230
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Condensatore
Marca Motore	Kohler