



## Hyundai 65158 Generator Silenced 4.5KW

Reference: 65158

### Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato

Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato 4.5KW è un generatore monofase affidabile e versatile. Offre una potenza massima di 4,5 Kw (4,5 Kw) e una potenza nominale di 3,5 Kw, operando a 230V e 50Hz. Con un motore da 7,5 HP e 223 cc, questo modello è dotato di un pannello di controllo digitale che visualizza tensione, frequenza, ore e giri motore.

Il generatore si distingue per il suo avviamento elettrico e per un serbatoio carburante da 12,5 litri che garantisce un'autonomia di 9,5 ore al 50% di carico.

Con un peso di 40,5 Kg e dimensioni di 600x440x510 mm, è facile da trasportare e installare.

La sua rumorosità di soli 64 dBa a 7 metri lo rende un Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato 4.5KW molto discreto.

#### Caratteristiche Tecniche Hyundai 65158:

Potenza nominale (MF): 3,5 Kw

Potenza massima (MF): 4,5 Kw

Fase: Monofase

Tensione - frequenza: 230V/50Hz

Prese: 2x16A

Preso 12V: Sì

Pannello di controllo: Digitale (V, Hz, h.rpm)

Autonomia a 50% di carico: 9,5 ore

Rumorosità a 7 m: 64 dBa

Avviamento: Elettrico

Potenza: 7,5 HP

Cilindrata: 223 cc

Peso: 40,5 Kg

Dimensioni prodotto: 600x440x510 mm

Serbatoio carburante: 12,5 L

Capacità olio: 550 ml

Cerchi un generatore Hyundai con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

## Technical Sheet

Phase	Single phase
Maximum power single phase (KW)	4.5
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	230
Sockets configuration	2X16A
Engine rpm (rpm)	3600
Starting system	Elettrico
Engine capacity (cm <sup>3</sup> )	223
Oil capacity (L)	0.55
Alternator	100% copper
Tank capacity (L)	12.5
Product dimensions (mm)	600x440x510
Running time (h)	9.5
Weight (Kg)	40.5
Nominal Power Kw	3.5
protezione da sovratensione	7.5