



ENDRESS ESE 2000i Generatore Silenziato 2 kVA Inverter

Reference: 110005

Generatore di corrente portatile silenzioso ENDRESS ESE 2000i, le caratteristiche

Generatore di corrente portatile con tecnologia inverter per consumi contenuti
ENDRESS ESE 2000i è dotato di un sistema di arresto automatico in caso di mancanza d'olio e protezione da sovraccarico.

Manelservice consegna gratuitamente ENDRESS ESE 206 HS-GT in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.6
Potenza massima monofase (KVA)	2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	1.6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V - 1 x 12V
Giri motore (giri/min)	3000
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	Manuale
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	4
Consumo (L/h)	0.7 al 75% del carico
Autonomia (h)	6 al 75% del carico

Pressione acustica	51 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	540
Larghezza (mm)	330
Altezza (mm)	505
Peso a secco (Kg)	20
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Inverter
Marca Motore	Honda