



## Alternatore LINZ E1S10M I KE 50 Hz

Reference: E1S10M I KE 50 Hz J609a

### LINZ E1S10M I KE Alternatore Trifase 230V/400V 7 kVA 50 Hz AVR+Compound

L'alternatore della serie LINZ E1S10M I KE è trifase a 2 poli con spazzole e regolazione mista: compound ed elettronica (AVR).

#### CARATTERISTICHE

- Possibilità di alimentare qualsiasi tipo di carico
- Compatto e facile da assemblare
- Alta capacità di avviamento
- Alto rendimento
  
- Gamma: Alternatori trifase
- Poli: 2
- Fasi: Trifase
- Regolazione: COMPOUND E AVR
- Applicazione: PORTATILE

Questo alternatore LINZ E1S10M I KE è prodotto interamente in Italia, per visionare la gamma completa degli alternatori Linz in vendita [nel nostro store dedicato clicchi qui](#)

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

\*\*\*

#### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KW)	5.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	7
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000

Alternatore	Sincrono
Numero poli	2
Potenza monofase (KVA)	7
Grado di protezione	IP21
Classe di isolamento motore	H
Lunghezza (mm)	294
Larghezza (mm)	195
Altezza (mm)	295
Spazzole	Si
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR+Compound
Peso (Kg)	37