



## GENSET WELDBABY 180

Reference: WELDBABY 180

La gamma MPM è stata progettata per soddisfare le esigenze di coloro che hanno bisogno di motosaldatrici per applicazioni altamente professionali. Questo risultato è stato ottenuto principalmente grazie alle caratteristiche peculiari dell' alternatore asincrono GenSet: versatilità, affidabilità ed efficienza.

L'attenzione posta dalla GenSet alle diverse esigenze degli utilizzatori di motosaldatrici in ogni parte del mondo ed in ogni condizione ambientale, si è concretizzata nella messa a punto di una gamma completa in termini di:

- tipologia di motorizzazioni;
- diversi livelli di insonorizzazione;
- varietà dei processi di saldatura realizzabili;
- numero di accessori disponibili.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KVA)	1
Carburante	Benzina
Tensione (V)	110 / 230
Configurazione prese	1 presa trifase CEE 16 A+ 1 presa monofase CEE 16 A
Motore	Honda GX200, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min)	4000
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	196
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Corrente di saldatura (A)	156 A al 60%
Tensione d'innescò (V)	70
Capacità serbatoio carburante (L)	3.8

Consumo (L/h)	1.8 al 75% del carico
Potenza acustica	95 dB(A)
Lunghezza (mm)	510
Larghezza (mm)	440
Altezza (mm)	460
Peso a secco (Kg)	35
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No
Marca Motore	Honda