



Riscaldatore Olio RO-405 350W 230V

Reference: 00706017

Riscaldatore Olio RO-405 350W

Il riscaldatore olio RO-405 350W è un dispositivo utilizzato per riscaldare l'olio all'interno del circuito del motore dei gruppi elettrogeni.

Il riscaldatore olio RO-405 350W è in grado di garantire che la temperatura dell'olio scenda al di sotto di un certo valore impostato tramite termostato integrato.

Il riscaldatore olio RO-405 350W è di tipo elettrico e utilizza l'energia elettrica per produrre calore. È dotato di una resistenza elettrica, che riscalda l'olio che circola all'interno del circuito del motore. Il riscaldatore è controllato da un termostato, che regola la temperatura dell'olio in base alle esigenze del motore.

Il riscaldatore olio RO-405 350W è compatibile con diverse marche e modelli di gruppi elettrogeni, ed è stato progettato per garantire una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua robusta struttura in acciaio inox e alla sua elevata efficienza energetica, il riscaldatore olio RO-405 350W è un'ottima soluzione per mantenere il motore dei gruppi elettrogeni sempre in perfetta efficienza.

FUNZIONI DISTINTIVE

- Mantenimento di temperatura termostato interno.
- Idonei ad essere montati direttamente sul motore.
- Collegamenti agevolati dalla presenza di un cavo.
- Ottima rigidità dielettrica (2000V)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'alimentazione: 230 VAC ($\pm 10\%$) 50+60 Hz
Tensione di isolamento: 250V
Rigidità dielettrica tra terminali e contenitore: 2000 VAC \times 1 minuto
Potenza assorbita: 350 W
Servizio: continuo
Termostato di funzionamento: non regolabile
Disinserisce il riscaldamento: $72^{\circ}\text{C} \pm 10\%$
Inserisce il riscaldamento: $57^{\circ}\text{C} \pm 10\%$
Guaina corrugata: LD-PE con cavi unipolari isolati al silicone 1mm²
Grado di protezione: IP 54
Limiti di temperatura sopportabili: $-20 \div +120^{\circ}\text{C}$
Peso: 1,5 kg

Montaggio Diretto sul Motore: La progettazione del riscaldatore olio RO-405 350W consente un facile montaggio diretto sul motore del gruppo elettrogeno, semplificando il processo di installazione.

Collegamenti Agevolati: La presenza di un cavo facilita i collegamenti, rendendo l'installazione più comoda ed efficiente.

Robusta struttura in acciaio inox: la costruzione robusta in acciaio inox conferisce al riscaldatore olio RO-405 350W resistenza e durabilità nel tempo, contribuendo a mantenere il motore del gruppo elettrogeno efficiente in varie condizioni operative.

Cerchi un riscaldatore olio RO-405 350W con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare la nostra area dedicata a tutti gli accessori per generatori di corrente.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Grado di protezione	IP54
Lunghezza (mm)	197
Larghezza (mm)	118
Altezza (mm)	41
Potenza assorbita (W)	350
Tipo di prodotto	Scaldiglia
Peso (Kg)	1.5