



## HELVI AUTOSTAR 701 Caricabatterie

Reference: 99010037

### HELVI AUTOSTAR701 Caricabatterie

HELVI AUTOSTAR701 è un caricabatterie con avviamento portatile dotato di **selettore e amperometro** per la regolazione e visualizzazione del livello della corrente di carica. HELVI AUTOSTAR701 è protetto con fusibile interno contro cortocircuiti o **inversione di polarità** e protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati. HELVI AUTOSTAR701 è dotato di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totalmente automatico la funzione di avviamento (boost), per proteggere l'elettronica a bordo del veicolo.

Il caricabatterie HELVI AUTOSTAR701 è perfetto per ricaricare batterie con una tensione da 12 V o da 24 V e con una corrente di 50 A.

Il caricabatterie HELVI AUTOSTAR701 può caricare batterie per vari tipi di veicoli come auto, van, nautici e trattori. Le applicazioni principali del caricabatterie HELVI AUTOSTAR701 sono nel **settore automotive, per uso domestico, costruzioni edili e agricolo**.

HELVI AUTOSTAR701 è un caricabatterie monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. Il caricabatterie HELVI AUTOSTAR701 ha una potenza nominale di 1800 W per una corrente massima di 75 A.

La capacità di ricarica nominale del caricabatterie HELVI AUTOSTAR701 è di **750 Ah** e dispone di 6 posizioni di carica più Boost.

HELVI AUTOSTAR701 è **molto compatto e anche leggero** grazie al suo peso di 31 Kg circa.

#### Caratteristiche tecniche del caricabatterie HELVI AUTOSTAR701:

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 230 V

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza: 1800 W

Voltaggio batteria: 12/24 V

Corrente massima: 75 A

Corrente di carica: 50 A

Corrente di sovralimentazione massima: 580 Acc

Capacità di carica: 750 Ah 15h

Posizioni di carica: 6 + Boost

Lunghezza: 320 mm

Larghezza: 487 mm

Altezza: 745 mm

Peso: 31.3 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile al caricabatterie portatile HELVI AUTOSTAR701 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata ai [caricabatterie](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Potenza (W)	1800
Posizioni di regolazione	6 + Boost
Corrente nominale (A)	50
Capacità di carica (Ah)	750
Tensione batterie (V)	12 / 24
Tensione di carica (V)	12 / 24
Corrente massima (A)	75
Lunghezza (mm)	320
Larghezza (mm)	487
Altezza (mm)	745
Tipo di prodotto	Carica Batteria
Peso (Kg)	31.3