



## EGM ISB2000-SE GENERATORE 2KW

Reference: ISB2000-SE

### EGM ISB2000-SE GENERATORE MONOFASE 2KW

Il generatore EGM ISB2000-SE **monofase è dotato** di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di **2KW** con regolatore di tensione Inverter.

Il generatore monofase EGM ISB2000-SE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Questo gruppo elettrogeno è compatto ed estremamente affidabile, dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente.

Il generatore EGM ISB2000-SE è dotato di uno switch che vi permetterà di regolare l'intensità del carico in base alle vostre esigenze, in questo modo se non avete la necessità della massima potenza erogata, potrete risparmiare carburante.

Il generatore da 2KW ha una pratica maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio. Dotato di doppio ingresso USB, il generatore è estremamente silenzioso ed efficiente nei consumi con un motore OHV da 79.7 cc. Possiede due sportelli di accesso per rendere più semplice il cambio dell'olio, del filtro dell'aria o il drenaggio del carburatore.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE MONOFASE EGM ISB2000-SE 2KW

Tipo fase: Monofase  
Output massimo: 2KW  
Output continuo: 1.6KW  
Stazionamento: Fisso  
Alimentazione: Benzina  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata: 79 cc  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Autonomia al 50% del carico: 6 h  
Capacità serbatoio: 4.2l  
Potenza acustica: 59 dB(A) @ 7m  
Regolazione tensione automatica: Inverter  
Lunghezza (mm): 545  
Larghezza (mm): 330  
Altezza (mm): 505  
Peso a secco (Kg): 22

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.6
Potenza massima monofase (KVA)	2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	1.6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale a strappo
Numero poli	2
Pressione acustica	59 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	497
Larghezza (mm)	318
Altezza (mm)	460
Peso a secco (Kg)	22.1
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Inverter