



## MOSA TRAINAFILO WF4

Reference: M934020000

Questo trascinatore è stato studiato per l'impiego di tutti i tipi di filo pieno e animato.

Le unità sono costituite essenzialmente da:

- un motoriduttore a corrente continua a 42V con regolazione elettronica delle velocità di avanzamento del filo
- un gruppo trascinamento del filo a 4 rulli
- un'elettrovalvola del gas
- una scheda elettronica con le seguenti funzioni regolabili esternamente:
  - un commutatore per la selezione delle funzioni 2 tempi e 4 tempi;
  - un potenziometro per la regolazione della velocità del filo;
  - un potenziometro per la regolazione del BURN-BACK;
  - un potenziometro per la regolazione della rampa partenza motore;
  - pulsante per la prova gas e prova filo.
- un potenziometro per la regolazione della tensione di saldatura.

L'immagine è puramente indicativa.