



GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE

Reference: PTO20

GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE

GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE è un generatore a cardano completo di alternatore MECC ALTE ECP28-M/4 capace di erogare una potenza di 20KVA.

Il generatore a cardano GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE ha una potenza trattore richiesta di 40 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE A CARDANO 20KVA AVR TRIFASE:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza trifase in continuo: 20 KVA
Potenza trifase in continuo: 16 KW
Tensione: 400 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 40 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP28-M/4
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 805 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 985 mm
Peso: 175 Kg

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KW)	16

Potenza uso continuativo trifase (KVA)	20
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza richiesta trattore	29 KW / 40 HP
Lunghezza (mm)	805
Larghezza (mm)	580
Altezza (mm)	985
Peso a secco (Kg)	175
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR