



Generatore a Cardano Monofase 18 kVA/ Trifase 45 kVA AVR

Reference: 113911-NB

Generatore a Cardano Monofase 18 kVA/ Trifase 45 kVA AVR

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Caratteristiche Tecniche

Tipo fase: Monofase / Trifase
Giri motore (giri/min): 1500
Potenza minima trattore (Hp): 124
Potenza massima Monofase (kVA): 18
Potenza massima Trifase (kVA): 45
Giri presa di forza (giri/min): 430
Tensione (V): 230 / 400
Frequenza (Hz): 50
Lunghezza (mm): 1135
Larghezza (mm): 640
Altezza (mm): 915
Peso (Kg): 258
AVR

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	14.4
Potenza massima monofase (KVA)	18
Potenza massima trifase (KW)	36
Potenza massima trifase (KVA)	45
Frequenza (Hz)	50

Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	
Giri motore (giri/min)	1500
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	124
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	258
Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR