



## SCANGRIP Lampada NOVA 4 CONNECT 4000 Lumen

Reference: 03.6101C

### SCANGRIP Proiettore Robusto da 4000 Lumen

FARO DA LAVORO LED COB AD ALTA EFFICIENZA DA 4000 LUMEN PER PACCHI BATTERIE DA 18 V/20 V

Il potente e robusto NOVA 4 CONNECT è dotato della più recente tecnologia LED COB e fornisce fino a 4000 lumen, rendendolo un faro da lavoro universale a tutto tondo per l'utente professionale esigente.

NOVA 4 CONNECT è una lampada da lavoro estremamente robusta alimentata a batteria compatibile con il sistema di batterie METABO - CAS da 18 V e tutte le altre batterie da 18 V/20 V delle principali marche di utensili elettrici come utensili Milwaukee, utensili Dewalt, utensili Makita ecc. utilizzando SCANGRIP CONNETTORE.

Inoltre, SCANGRIP POWER SUPPLY può essere utilizzato per l'alimentazione diretta fornendo una disponibilità illimitata alla luce. NOVA 4 CONNECT dispone anche di una batteria di backup interna che garantisce 2,5 ore extra a 400 lumen

#### Proiettore LED robusto con elevata flessibilità

Con l'app di controllo della luce BLUETOOTH intuitiva, avrai la straordinaria possibilità di accendere/spegnere e controllare fino a quattro luci di lavoro tramite un dispositivo mobile. La funzione dimmer integrata consente di regolare l'emissione luminosa su cinque diversi livelli. Questa funzione consente di risparmiare tempo dal funzionamento manuale e aumenta l'efficienza del lavoro su base giornaliera. È progettato con un display per la capacità della batteria e il livello di lumen emesso e fornito con un power bank integrato. NOVA 4 CONNECT è estremamente robusta e impermeabile (IP65). Il design è elegante, con maniglia per il trasporto e supporto per il posizionamento flessibile e il montaggio diretto sul TREPPIEDI SCANGRIP.

#### Perché dovresti scegliere NOVA 4 CONNECT

Compatibile con il sistema di batterie METABO - CAS e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V - 20 V utilizzando SCANGRIP CONNECTOR

Estremamente durevole con IP elevato (IP65)

Illuminazione potente fino a 4000 lumen

Funzione dimmer della luce in 5 fasi

Banca di potere incorporata

#### Caratteristiche Tecniche SCANGRIP Proiettore Robusto da 4000 Lumen:

Tipi di prodotto: Proiettore  
Peso netto (kg): 2.35  
Lunghezza (mm): 263,00  
Larghezza (mm): 230,00  
Altezza (mm): 119,00  
Espositore di vendita incluso:NO  
Flusso luminoso, massimo (lumen):4000  
Prestazioni LED (lm/w): 160  
Emissione luminosa regolabile: 5 livelli  
Fonte di luce: LED COB ad alta efficienza  
Angolo del fascio principale: 110°  
Caricabatterie incluso: NO  
Consumo energetico (W): 30.00  
Compatibilità (CAS): Batterie CAS 18V, ALIMENTATORE SCANGRIP  
Protezione dall'ingresso: IP65  
Protezione dagli urti: IK07  
Temperatura operativa (°C): da -10°C a +40°C  
Autonomia batteria di backup (h): 2,5 ore al 10% (400 lm)

Se stai cercando un prodotto simile a SCANGRIP Proiettore ma con caratteristiche differenti clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

## Technical Sheet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grado di protezione | IP65        |
| Tipo di lampade     | LED         |
| Lumen totali (Lm)   | 4000        |
| Lunghezza (mm)      | 263         |
| Larghezza (mm)      | 230         |
| Altezza (mm)        | 119         |
| Peso (Kg)           | 2.35        |
| Video               | cF7CjfjGSyA |