



## VINCO 60156 SILENZIATO 2KW

## GENERATORE INVERTER

Reference: 60156

### VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW

Il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW è un generatore monofase compatto e performante, ideale per applicazioni domestiche,

ricreative e professionali che richiedono energia stabile e silenziosa. Dotato di tecnologia Inverter, assicura un'erogazione di corrente costante e sicura anche per apparecchiature elettroniche sensibili.

Spinto da un motore a 4 tempi da 99,2 cc con potenza di 3 HP, offre una potenza massima di 2 kW e una potenza continua di 1,7 kW, con tensione di 230 V e frequenza di 50 Hz. L'avviamento è manuale e la capacità del serbatoio carburante è di 4,1 litri, garantendo un'autonomia di 3,4-3,8 ore a pieno carico.

La struttura compatta (555 × 315 × 490 mm) e il peso a secco di soli 18,5 kg lo rendono facilmente trasportabile, mentre il livello di rumorosità di 93 dB(A) e la scocca silenziata assicurano un funzionamento più discreto rispetto ai generatori tradizionali.

Dotato di 2 prese da 16A, alternatore Shenwei e capacità olio di 0,5 L, il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW unisce efficienza, affidabilità e portabilità, risultando la scelta ideale per chi cerca energia pronta all'uso in qualsiasi situazione.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase: 2 kW

Potenza uso continuativo monofase: 1,7 kW

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Motore: 4 tempi

Cilindrata: 99,2 cc

Avviamento: Manuale

Capacità olio: 0,5 L

Capacità serbatoio carburante: 4,1 L

Autonomia a pieno carico: 3,4 - 3,8 h

Pressione acustica: 93 dB(A)

Lunghezza: 555 mm

Larghezza: 315 mm

Altezza: 490 mm

Peso a secco: 18,5 kg

Silenziato: Sì

Regolatore di tensione: Inverter

Alternatore: Shenwei

Configurazione prese: 2 × 16A

Potenza: 3 HP

inverter: sì

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche simili [CLICCA QUI](#).

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.7
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2X16A
Motore	4 Tempi
Avviamento	Manuale
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Shenwei
Capacità serbatoio carburante (L)	4.1
Autonomia (h)	100% carico 3,4-3,8 h
Pressione acustica	93 dB(A)
Lunghezza (mm)	555
Larghezza (mm)	315
Altezza (mm)	490
Peso a secco (Kg)	18.5

---

Inverter	Si
Silenziato	Si
Regolatore di tensione	Inverter
protezione da sovratensione	3
cilindrata	99,2 cc

---