



## HYUNDAI 65161 Generatore Inverter Silenziato 1,1KW

Reference: 65161

### HYUNDAI 65161 Generatore Inverter Silenziato 1,1KW

HYUNDAI 65161 Generatore Inverter Silenziato 1,1KW è il compagno ideale quando ti serve corrente sicura e silenziosa in ogni situazione.

Grazie alla tecnologia inverter monofase a 230 V, offre una potenza massima di 1,1 kW (1,0 kW nominali), perfetta per alimentare utenze domestiche, attrezzatura da lavoro leggera e dispositivi elettronici sensibili senza sbalzi di tensione.

Il motore a benzina KM145F da 60 cm<sup>3</sup>, con avviamento a strappo, è progettato per ridurre consumi e manutenzione: il serbatoio da 2 litri e la capacità olio di 0,2 litri consentono un utilizzo prolungato in totale sicurezza. L'alternatore in rame 100% assicura affidabilità nel tempo e stabilità nella resa, mentre la pressione acustica di soli 62 dB(A) rende il generatore adatto anche a campeggi, giardini, aree residenziali e lavori in orari sensibili al rumore.

Compatto e maneggevole, HYUNDAI 65161 pesa solo 13 kg e misura 430x250x392 mm, così puoi trasportarlo facilmente nel bagagliaio dell'auto o riporlo senza occupare spazio. La pratica presa 16A Type A/Type C ti permette di collegare rapidamente elettrodomestici, utensili e caricabatterie, trasformando questo generatore nella soluzione pronta all'uso per emergenze, tempo libero e piccole esigenze professionali.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (kW): 1.1  
Potenza nominale: 1.0 kW  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1x16A / Type A / Type C  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 60  
Capacità olio (L): 0.2  
Avviamento: A strappo  
Peso netto (kg): 13  
Pressione acustica: 62 dB(A)  
Dimensioni prodotto (mm): 430x250x392  
Alternatore: Rame 100%  
Motore: KM145F  
Capacità serbatoio (L): 2

se stai cercando un prodotto simile o con caratteristiche simili clicca [QUI](#)?

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	1.1
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1x16A/Type A/Type C
Motore	KM145F
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	60
Capacità olio (L)	0.2
Alternatore	rame 100%
Capacità serbatoio (L)	2
Dimensioni prodotto (mm)	430x250x392
Pressione acustica	62 dB(A)
Peso netto kg	13
Potenza Nominale	1.0KW