



MASE MT 30/4 Gruppo Elettrogeno a Cardano

Reference: 008408

MASE MT 30/4: Il Gruppo Elettrogeno a Cardano che Rivoluziona l'Energia in Agricoltura

Il MASE MT 30/4 si presenta come una soluzione energetica innovativa e affidabile, progettata per rispondere alle specifiche esigenze dell'ambito agricolo e delle zone di difficile accesso. Grazie a una potenza massima trifase di 26.4 KW e una potenza d'uso continuo di 24 KW, questo gruppo elettrogeno a cardano assicura un'alimentazione energetica costante e di qualità, indispensabile per alimentare macchinari e attrezzature agricole con efficienza e affidabilità.

Operando con una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz, il MASE MT 30/4 offre versatilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, mentre i 440 giri/min della presa di forza e il rapporto di trasmissione di 1 : 3.5 permettono un accoppiamento semplice e diretto con il trattore, facilitando l'utilizzo in qualsiasi contesto operativo.

Le dimensioni compatte (1235 mm di lunghezza, 945 mm di larghezza, 809 mm di altezza) e il peso ridotto di 300 Kg rendono il MASE MT 30/4 estremamente maneggevole e facile da trasportare, offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per spostare la fonte di energia dove più serve.

Questo gruppo elettrogeno è stato concepito per garantire facilità d'uso, elevata protezione e sicurezza, minimizzando i costi d'esercizio e massimizzando le prestazioni. La sua costruzione robusta e la progettazione orientata alla durabilità ne fanno una scelta ottimale per chi necessita di una soluzione energetica affidabile e duratura per l'agricoltura o per operazioni in aree isolate.

Per scoprire la gamma completa dei gruppi elettrogeni a cardano MASE e trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze, vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e ottimale.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scegliendo il MASE MT 30/4, optate per un partner energetico efficiente, versatile e pronto a supportare le vostre necessità operative con la massima affidabilità.

[Scopri la nostra gamma di gruppi elettrogeni a cardano.](#)

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	8.8
Potenza massima monofase (KVA)	11

Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A CEE - 1 x 230V 32A CEE
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	Linz PRO18SC/4, sincrono, senza spazzole
Numero poli	4
Giri presa di forza (giri/min)	440
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1235
Larghezza (mm)	945
Altezza (mm)	809
Peso a secco (Kg)	300
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No