



AGROWATT AWB 4-36 Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 14.4 kVA / Trifase 36 kVA AVR

Reference: 113903

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	11.5
Potenza massima monofase (KVA)	14.4
Potenza massima trifase (KW)	28.8
Potenza massima trifase (KVA)	36
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	107
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	245

Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR
