



AGROWATT AWB 4-93 Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 37.2 kVA/ Trifase 93 kVA AVR

Reference: 188159

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 29 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 37.2 |
| Potenza massima trifase (KW) | 74.4 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 93 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 125A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 400 |
| Potenza minima trattore (HP) | 285 |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 3.8 |
| Lunghezza (mm) | 1204 |
| Larghezza (mm) | 640 |
| Altezza (mm) | 923 |

| | |
|------------------------|-----|
| Peso a secco (Kg) | 382 |
| Spazzole | No |
| Regolatore di tensione | AVR |
