



## SINCRO R80 MBL Alternatore Monofase Sincro AC 1.2 kVA Condensatore

Reference: R80 MBL J609a c19

### SINCRO R80 MBL ALTERNATORE 1,5KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO R80 MBL monofase con una potenza di 1,5KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore SINCRO R80 MBL è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. Per il corretto funzionamento è necessario solo verificare che le tarature siano corrette per l'utilizzo previsto.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le parti critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO R80 MBL è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore di tensione assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

L'alternatore monofase è leggero e di piccole dimensioni, adatto all'installazione a bordo di macchine compatte e trasportabili, garantendo affidabilità e alte prestazioni.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra [sezione dedicata](#) per capire come.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO R80 MBL

Tipo di fase: Monofase  
Output massima monofase: 1.2KW  
Output continua monofase: 0.96KW  
Output massima monofase: 1.5KVA  
Output continua monofase: 1.2KVA  
Frequenza: 50-60 Hz  
Tensione: 230 V  
Grado di protezione: IP23  
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min  
Numero di poli: 2  
Peso: 9 Kg  
Larghezza: 171 mm  
Lunghezza: 221 mm  
Altezza: 240 mm  
Senza spazzole  
Regolatore di tensione: Condensatore

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	1.2
Potenza monofase (KVA)	1.2
Rendimento (%)	68
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	9
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Condensatore