



## SINCRO EP2 C5T Alternatore Monofase Sincrono AC 5.5 kVA Condensatore

Reference: EP2 C5T J609b c25.4

### SINCRO EP2 C5T ALTERNATORE 6,8KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO EP2 C5T monofase con una potenza di 6,8KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore SINCRO EP2 C5T è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO EP2 C5T sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le parti critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO EP2 C5T è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, Nel caso del SINCRO EP2 C5T a condensatore. Per l'erogazione corretta di tensione l'alternatore ha la necessità di un sistema elettronico di controllo, conosciuto proprio come "regolatore di tensione".

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra [sezione dedicata](#) per capire come.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO EP2 C5T

Tipo di fase: Monofase

Output massima monofase: 5KW

Output continua monofase: 4,2KW

Output massima monofase: 6,8KVA

Output continua monofase: 5,5KVA

Frequenza: 50-60 Hz

Tensione: 230 V

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min

Numero di poli: 2

Peso: 25,4 Kg

Larghezza: 207 mm

Lunghezza: 402 mm

Altezza: 207 mm

Senza spazzole

Regolatore di tensione: Condensatore  
Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	5.5
Potenza monofase (KVA)	5.5
Rendimento (%)	79
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	25.4
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Condensatore