



## SINCRO FKR2 LC Alternatore Monofase Sincro AC 18.5 kVA D-AVR

Reference: FKR2 LC

Alternatore monofase a spazzole - AVR.

- Autoregolato
- IP23
- Tensione standard 230 V - 50 Hz
- Corrente di cortocircuito superiore a 3 In
- Accoppiamento standard IM B35 cono 25.4 / cono 35
- Accoppiamenti IM B34, IM B35, SAE
- DIGITAL AVR

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	18.5
Potenza monofase (KVA)	18.5
Rendimento (%)	84
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	79
Spazzole	Sì
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Digital AVR