



SINCRO ET2 LAR Alternatore Trifase Sincrono AC 8.5 kVA AVR

Reference: ET2 LAR

Alternatore trifase a spazzole - AVR.

- Autoregolato
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Corrente di cortocircuito superiore a 3.5 In
- Accoppiamento standard IM B35 cono 22.14 / cono 25.4 / cono 35
- Accoppiamenti IM B34, IM B35, SAE

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tipo fase | Trifase |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Numero poli | 2 |
| Potenza trifase (KW) | 6.8 |
| Potenza trifase (KVA) | 8.5 |
| Rendimento (%) | 81 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Peso a secco (Kg) | 34 |
| Spazzole | Sì |
| Tipo di alternatore | Velocità Costante |
| Regolatore di tensione | AVR |