



## SINCRO FT4 MDR Alternatore Trifase Sincrono AC 13 kVA D-AVR

Reference: FT4 MDR

Alternatore trifase a spazzole - DIGITAL AVR.

- Autoregolato
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Corrente di cortocircuito superiore a 3 In
- Accoppiamento standard IM B35 cono 25.4 / cono 35
- Accoppiamenti IM B34, IM B35, SAE
- DIGITAL AVR

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Numero poli	4
Potenza trifase (KW)	10.4
Potenza trifase (KVA)	13
Rendimento (%)	83
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	57
Spazzole	Sì
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Digital AVR